

Produktdetails

2059 UC-803

2059 UC-803 Klingeltaster DND / MUR-Einsatz für Schalter / Taster Einzeltaster mit LED grau - solo®



Allgemeine Informationen

Typ	2059 UC-803
Bestellnummer	2CKA001751A3246
EAN	4011395283097
Beschreibung	2059 UC-803 Klingeltaster DND / MUR-Einsatz für Schalter / Taster Einzeltaster mit LED grau - solo®
Langbeschreibung	DND/MUR Einsatz mit Klingeltaster inklusive Wippe (Flureinheit)

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter / Taster
Funktion	Korridoreinheit
Bemessungsstrom (I_n)	0.05 A

Anzahl Pole	1
Schalterdesign	solo® Busch-axcent®
Bedienteilausführung	Wippe
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	LED
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	lackiert glänzend
Beschriftungsfeld	Nein
Beschriftung	Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM
Ausführung	Einzeltaster
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung Hotelanwendungen

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7591
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	32 mm
Nettogewicht	107 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.107 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E7591
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000029 - Taster
ETIM 9	EC000029 - Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144044

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

