

Produktdetails

6144/42

Antenne DCF 77 für 4-Kanal-Jahresschaltuhr

6144/40



Allgemeine Informationen

Typ	6144/42
Bestellnummer	2CKA006140A0030
EAN	4011395191903
Beschreibung	Antenne DCF 77 für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Langbeschreibung	Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40. LED-Empfangsanzeige. Zum Anschluss kann eine 2-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden. An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden. Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen. Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm. Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel. Für Wandaufbau.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Geeignet für	2CKA006140A0028
Bemessungsspannung (U _r)	12 V

Hilfsspannung AC/DC	12 V AC/DC
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Aufputzmontage
Produkttyp	Antenne
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Gebäudemanagement

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +50 °C
Schutzart	IP54
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4665
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	710f01d8-54a5-4ae0-983f-4d7690b6dbb0 Deutschland (DE)

Abmessungen

Nettogewicht	93 g
--------------	------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.11 kg
Zolltarifnummer	85177900
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E4665
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
ETIM 9	EC001583 - Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 79 00
eClass	V11.0 : 27143192

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Steuerung, Logik und Zeit → Zeitschaltuhren

