

OTTO Akku-Pistole Typ HPS-4T ★★★★★ PREMIUM

Die Akku-Pistole für Kartuschen und bis zu 400 ml Alu-Folienbeutel

HPS-4T

Eigenschaften

- Für bis zu 400 ml Alu-Folienbeutel und 280/290/300/310 ml Kartuschen
- Inklusive 2 Li-Ion-Akkus 10,8 Volt/1,5 Ah
- Schnell-Ladegerät mit Ladeanzeige (Ladezeit ca. 40 Minuten)
- Der Rücklauf-Stopp verhindert ein Nachlaufen von Kartusche und Beutel
- Inkl. Profi-Druckteller weiß zum restlosen Entleeren der Kartusche
- Sicher verpackt im robusten Transportkoffer
- RoHS konform
- CE konform



Technische Daten

Spannung Volt [V]	10,8
Kapazität Ampere Stunden [Ah]	1,5
Schubkraft [kN]	4,5
Vortriebs-Geschwindigkeit [mm/min.]	variabel bis zu 380
Kartuschen Größe [ml]	280 (Koaxial) / 290 / 300 / 310
Alu-Folienbeutel Größe [ml]	bis 400
Länge [mm]	~ 4600
Breite [mm]	~140
Höhe [mm]	~ 280 (inkl. Akku)
Gewicht [g]	~ 2200 (inkl. Akku)

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen.
Bei der Verarbeitung von Koaxial-Kartuschen sollte die Vortriebs-Geschwindigkeit des Drucktellers < 150 mm/min. betragen.
Das bedeutet bei dem Einstellrad im Griff der OTTO-Akku-Pistole Typ HPS-4T und HPS-6T max. die Stufe 2 verwenden!

Anwendungshinweise

Kompatibel mit OTTO Beuteldüsen Standard, -lang und Nr. 163
Kompatibel mit OTTO Auto-Ladegerät und 12 Volt-Adapter
Auch als Zubehör erhältlich: OTTO Li-Ion-Akku 10,8 Volt/1,5 Ah
Auch als Zubehör erhältlich: OTTO Schnellladestation mit Ladeanzeige

Lieferform

Bestelleinheit (BE)	Bestellcode
1 Stück	HPS-4T

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

 **Anwendungsberatung**
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



DICHTEN & KLEBEN

Sicherheitshinweise

Laden Sie die Akkus nicht bei Temperaturen unter 10°C und nicht bei über 40 °C.

Entsorgung

Austragsgerät, ausgetragenes Material, Kartuschen und Beutel oder Akkus niemals über den Hausmüll entsorgen, sondern entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Betreiberland!